

100V RÖLE KONTROL CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz, acil anons sistemleri ile genel müzik yayın sistemlerinin entegrasyonu için kullanıma uygun bir güvenlik modülü olmalıdır.
- Cihaz, acil durum anonsu (AVM, hastane, kamu binaları vb.) yapıldığında ortamdaki müziğin otomatik olarak susmasını sağlamalıdır.
- Cihazın çalışma gerilimi 220V AC olmalıdır.
- Cihazın kontrol çıkışı 220V AC (Otomatik Kesici/Anahtarlama) özellikli olmalıdır.
- Cihazın sinyal (tetik) girişi 0-100V (hat trafolu anons sinyali) olmalıdır.
- Cihaz, 100V acil anons hattını sürekli olarak izlemeli, herhangi bir anons sinyali geldiği anda üzerindeki röle tetiklenerek müzik yayını yapan cihaza giden 220V elektriği otomatik olarak kesmelidir.
- Anons bittiğinde cihaz normal konumuna dönerek müzik yayınının kaldığı yerden devam etmesini sağlamalıdır.
- Cihaz manuel müdahaleye gerek duymadan tam otomatik olarak anons önceliği sağlamalıdır.
- Cihaz "Tak-Çalıştır" yapısı sayesinde mevcut ses sistemlerine kolayca entegre edilebilmelidir.
- Cihaz 100V hat trafolu çalışan tüm anons sistemleri ile yüksek uyumluluk göstermelidir.
- Cihazın bağlantı tipi standart priz giriş/çıkış ve 6.3 mm jack yapısında olmalıdır.
- Cihazın kasası CE standartlarına uygun ve dayanıklı metal kasa olmalıdır.
- Cihaz, duvar veya rack kabin içine montaj yapılabilmesi için uygun montaj kulakçıklarına sahip olmalıdır.