BF ZS3RK

BOFMANN RACK TİPİ KUMANDALI OKUL ZİL SAATİ



BOYUTLAR
440 x 200 x 100 mm

İSTİKLAL MARŞI KONTROLÜ
Uzaktan kumandalı

ACİL MESAJ ÜNİTESİ
Dahili

ZİL PROGRAMLAMA
44 adet zil ayarlanabilir

RACK TİPİ KUMANDALI OKUL ZİL SAATİ



BOFMANN BF ZS3RK Rack Tipi Kumandalı Okul Zil Saati

44 Adet Programlanabilir Zil / 10 Farklı Müzik Seçeneği / Uzaktan Kumandalı İstiklal Marşı Kontrolü / Dahili Acil Mesaj Ünitesi / Rack Tipi Tasarım

Özellik	Açıklama / Değer
Boyutlar	440 x 200 x 100 mm
Montaj Tipi	Rack Tipi
Ses Seçenekleri	10 farklı zil müziği (USB kablo ile bilgisayardan yüklenip değiştirilebilir)
İstiklal Marşı Kontrolü	Uzaktan kumandalı
Harici Tetik Girişi	4 adet (Yangın, deprem vb. acil anonslar için)
Acil Mesaj Ünitesi	Dahili
Mikrofon Girişi	İlave giriş, ses seviyesi cihaz üzerinden ayarlanabilir
Zil Programlama	44 adet zil ayarlanabilir
Kumanda	50 metre RF kumanda
Ekstra Fonksiyonlar	Kumanda üzerinden amfi açma/kapama fonksiyonu
Programlama	Cihaz üzerinden bilgisayara gerek kalmadan zil saatleri ayarlanabilir
Ses Kontrol	Ses seviyesi ayarı ve zil çalma süresi ayarı
Dahili Speaker Monitor	Seçilen zil seslerini dinleyebilme
Bağlantılar	6.3 mm jak girişi
Kontrol Paneli	9 tuşlu program kontrol paneli
Çalışma Voltajı	220V AC
Amfi Çıkışı	220V (zil çaldığında otomatik devreye girer)
Uygunluk	CE · RED 2014/53/EU · RoHS 2011/65/EU