BF ZS6R

BOFMANN PROGRAMLANABİLİR ZİL SAATİ VE SES YAYIN / ANONS CİHAZI



PROGRAM KAPASİTESİ
8 program

ZAMANLAMA KAPASİTESİ
Program başına 99 zamanlama

BÖLGE ÇIKIŞI
4 kanal otomatik bölge çıkışı

ÖN PANEL GİRİŞLERİ
Mikrofon girişi, USB

PROGRAMLANABİLİR ZİL SAATİ VE SES YAYIN / ANONS CİHAZI



BOFMANN BF ZS6R Programlanabilir Zil Saati ve Ses Yayın / Anons Cihazı

8 Program x 99 Zamanlama / MP3, Kayıt ve FM Radyo Kaynakları / 4 Bölge Otomatik Çıkış / 2 Amfi Güç Soketi / LCD Ekran / PC Yazılımı ile Programlama / 19" Rack

Özellik	Açıklama / Değer
Ürün Tipi	Programlanabilir Zil Saati ve Ses Yayın/Anons Cihazı
Program Kapasitesi	8 program
Zamanlama Kapasitesi	Program başına 99 zamanlama
Parça Numarası Aralığı	001 – 250
Çalma Modları	Belirli parça, parça aralığı, sıralı, rastgele
Zamanlama Modu	Başlangıç saati / Zaman aralığı
Görev Tipleri	MP3 dosyası, harici cihaz, kayıt, radyo kanalı
Gün Seçimi	Haftanın 7 günü ayrı ayrı
Bölge Çıkışı	4 kanal otomatik bölge çıkışı
Amfi Güç Kontrolü	2 adet amfi güç soketi
Harici Cihaz Kontrolü	1 adet çevre birimi güç çıkışı
Ekran	LCD
USB	4/8/16 GB, FAT32, salt okunur
Desteklenen Dosya	MP3 (kök dizinde)
Dahili Kayıt	1 bölüm, 20 saniyeye kadar
Ön Panel Girişleri	Mikrofon girişi, USB
Ses Ayarları	Çıkış, izleme ve mikrofon seviyesi potansiyometreleri
Arka Panel Bağlantıları	Ses çıkışı, ses girişi, FM anten girişi, bölge girişi, 4 bölge çıkışı, 2 amfi güç soketi, harici cihaz güç çıkışı, sigorta yuvası
Programlama	Cihaz üzerinden veya PC yazılımı + USB yükleme
Hafıza	Elektrik kesintisi hafızası
Besleme	220V AC
Montaj	19" rack, taşıma kulplu

Teknik Özellikler (devam)

Özellik	Açıklama / Değer
Uygunluk	CE · RED 2014/53/EU · RoHS 2011/65/EU