BF 605WTS

BOFMANN 40 WATT HAT TRAFOLU DUVAR TİPİ HOPARLÖR



GÜÇ
40 Watt

HOPARLÖR ÇAPI
5.25"

HASSASİYET
88 ± 2 dB

FREKANS ARALIĞI
85 Hz – 18 kHz

40 WATT HAT TRAFOLU DUVAR TİPİ HOPARLÖR



BOFMANN BF 605WTS 40 Watt Hat Trafolu Duvar Tipi Hoparlör

40 Watt Güç / 5.25" Hoparlör / 100V Hat Trafolu ve Güç Seçici / 88 dB Hassasiyet / 85 Hz – 18 kHz / İç ve Dış Mekân / Beyaz

Özellik	Açıklama / Değer
Seçicili	16 Ohm / 100V Hat Trafolu
Ürün Tipi	Duvar Tipi Seçicili Hoparlör
Güç	40 Watt
Hoparlör Çapı	5.25"
Trafo	100V hatta 3 kademe (1-2-3), OFF, 16 Ohm
Hassasiyet	88 ± 2 dB
Frekans Aralığı	85 Hz – 18 kHz
Gövde	Suya dayanıklı, iç ve dış mekâna uygun
Renk	Beyaz
Uygunluk	CE · LVD 2014/35/EU · RoHS 2011/65/EU