BF-PRO16

BOFMANN 18 KANAL ÇİFT DSP EFEKTLİ PROFESYONEL DECK MİKSER



18 KANAL ÇİFT DSP EFEKTLİ PROFESYONEL DECK MİKSER

BF-PRO16



BOFMANN BF-PRO16 18 Kanal Çift DSP Efektli Profesyonel Deck Mikser

16 Mono + 1 Stereo Kanal / 2x380 Program DSP Efekt / 4 Bant Kanal EQ / 6 AUX / 4 Alt Grup / 7 Bant Grafik EQ / USB-Bluetooth Oynatıcı ve USB Ses Kartı

Özellik	Açıklama / Değer
Kanal Yapısı	18 kanal (16 mono + 1 stereo)
Girişler	16 x XLR/6,3 mm kombo MIC/LINE, 16 x insert, 1 x stereo L(Mono)/R 6,3 mm jak
Kanal Kontrolleri	+48V phantom (LED göstergeli), HPF, PAD, TRIM (+10 / +60 dB), tek düğmeli kompresör
Kanal EQ	4 bant; HIGH (12 kHz), frekans ayarlı MID (MID + FREQ), LOW; ±15 dB
AUX	6 adet (AUX1–4 standart, AUX5/FX1 ve AUX6/FX2), PRE seçim butonu
Yönlendirme	PAN, PFL, G1/G2 ve G3/G4 grup atama butonları
Fader/Metre	Yumuşak hareketli kanal faderları, kanal başı LED seviye göstergesi
Efekt	2x380 DSP (2 bağımsız işlemci, her biri 380 program), LED ekran, PROGRAM (PUSH) seçici, FX1/FX2 dönüş seviyesi
Efekt Tipleri	Hall, Room, Plate, Gated Reverb, Reverse Reverb, Echo, Ping Pong Echo, Echo+Reverb, Chorus, Flanger, Phaser, Auto Wah, Voice Change, Tremolo, Rotary Speaker, Pitch Shifter, Auto Tune ve reverb kombinasyonları
Medya	USB/Bluetooth oynatıcı, USB kayıt ve çalma, oynatıcıya özel High/Mid/Low EQ, oynatıcıyı stereo kanala atama butonu, USB ses kartı
Master	7 bant stereo grafik EQ (±12 dB), 4 alt grup
Çıkışlar	MAIN OUT (XLR), 4 x GROUP OUT (XLR), AUX1–4 + AUX5/FX1 + AUX6/FX2 (XLR)
Diğer	Kontrol düğmeli LED panel aydınlatması
Uygunluk	CE · RED 2014/53/EU · RoHS 2011/65/EU

VİZYONTECH ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. · Meclis Mah. Şener Sok No:78 VİZYONTECH Plaza Sancaktepe / İSTANBUL
Tel: +90 216 329 74 05 · E-mail: info@vizyontech.com
Teknik özellikler ve görseller önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.