BF-UP4

BOFMANN 2+1 KANAL BLUETOOTH'LU MİNİ ANALOG MİKSER



MİKROFON GİRİŞLERİ
2 × Combo (XLR / 6.35 mm Jack)

STEREO GİRİŞ
2 × 6.35 mm Jack (L/MONO, R)

GAİN
Her kanalda ayrı GAIN kontrolü

KANAL SEVİYE KONTROLÜ
VOL düğmesi + PK LED

2+1 KANAL BLUETOOTH'LU MİNİ ANALOG MİKSER

BF-UP4



BOFMANN BF-UP4 2+1 Kanal Bluetooth'lu Mini Analog Mikser

2 Mono Mic/Line + 1 Stereo Kanal / +48V Phantom / 3 Bant EQ / Dahili Delay-Repeat Efekt / USB MP3 ve Bluetooth / USB Audio / 5V DC Besleme

Özellik	Açıklama / Değer
Ürün Tipi	Analog Mikser (Mixing Console)
Kanal Yapısı	2 mono Mic/Line + 1 stereo (3/4) kanal
Mikrofon Girişleri	2 × Combo (XLR / 6.35 mm Jack)
Stereo Giriş	2 × 6.35 mm Jack (L/MONO, R)
Phantom Power	+48V, Kanal 1 ve 2 için ayrı anahtar ve LED
Gain	Her kanalda ayrı GAIN kontrolü
Ekolayzer	3 bant (HI / MID / LOW), ±15 dB
Efekt	Dahili Delay (DEL) ve Repeat (REP), kanal başına EFF gönderme
Kanal Seviye Kontrolü	VOL düğmesi + PK LED
Medya Oynatıcı	USB bellek MP3 çalar, Bluetooth, LED ekran
Oynatıcı Tuşları	Play/Pause, Önceki/–, Sonraki/+, MODE (REC)
Kaynak Seçimi	3-4 / USB seçim anahtarı
Bilgisayar Bağlantısı	USB Audio (arka panel, micro USB)
Ana Çıkış	2 × 6.35 mm Jack (MAIN L/R)
Kayıt Çıkışı	RCA (REC OUT L/R)
Kulaklık Çıkışı	6.35 mm Jack, ayrı PHONES seviye kontrolü
Master Kontrol	MAIN seviye düğmesi
Göstergeler	CLIP, SIG (L/R), POWER, PK ve Phantom LED'leri
Güç Beslemesi	5V DC (micro USB)
Açma/Kapama	Arka panelde ON/OFF anahtarı
Renk	Siyah
Kutu İçeriği	Mikser, güç adaptörü, Türkçe kullanım kılavuzu
Uygunluk	CE · RED 2014/53/EU · RoHS 2011/65/EU