TP-500T

BOFMANN 500 WATT PROFESYONEL MONO HAT TRAFOLU AMPLİFİKATÖR



GÜÇ KAPASİTESİ
500 Watt

SİNYAL ÇIKIŞI (MONOUT)
1 adet 6.35 mm mono jack

GÜÇ GEREKSİNİMİ
AC ~220V-240V, 50Hz-60Hz

SİGORTA
10A

500 WATT PROFESYONEL MONO HAT TRAFOLU AMPLİFİKATÖR



BOFMANN TP-500T 500 Watt Profesyonel Mono Hat Trafolu Amplifikatör

500 Watt Güç / Mono Hat Trafolu Çıkış / 4–16 Ohm, 70V ve 100V Desteği / Full Koruma Teknolojisi (Kısa Devre, Aşırı Yük, Isı, Akım, DC) / Ön Panel LED Seviye Göstergeleri / Aktif Fan Soğutma / Rack Tipi Montaj Desteği

Özellik	Açıklama / Değer
Güç Kapasitesi	500 Watt
Girişler (Input)	2 adet 6.35 mm mono jack (MIC 1 ve MIC 2)
Sinyal Çıkışı (Monout)	1 adet 6.35 mm mono jack
Hoparlör Çıkışları (Outputs)	COM, 16Ω, 70V, 100V klemens bağlantıları
Ön Panel Kontrolleri	Güç (Power) anahtarı ve ses seviye (VOL 0-10) kontrol düğmesi
Göstergeler	Güç ve sinyal seviye LED bildirim ışıkları (PWR, -12, -6, -3, 0, +3)
Güç Gereksinimi	AC ~220V-240V, 50Hz-60Hz
Sigorta	10A
Soğutma Sistemi	Arka panelde konumlandırılmış dahili soğutma fanı
Uygunluk	CE · EMC 2014/30/EU · LVD 2014/35/EU · RoHS 2011/65/EU