BF-8000

BOFMANN UHF 8 KANALLI KABLOSUZ MİKROFON ALICISI



SİSTEM
Dijital PLL

KANAL SAYISI
8×25 kanal

FREKANS BANDI
UHF 470–960 MHz

FREKANS ARALIĞI
50 Hz – 15 kHz

UHF 8 KANALLI KABLOSUZ MİKROFON ALICISI



BOFMANN BF-8000 UHF 8 Kanallı Kablosuz Mikrofon Alıcısı

8x25 Kanal / UHF 470–960 MHz / Dijital PLL / 60 m Kullanım Mesafesi / IR Otomatik Senkronizasyon / Dijital Takip / LCD Ekran / XLR ve 6.3 mm Çıkış

Özellik	Açıklama / Değer
Ürün Tipi	UHF kablosuz mikrofon alıcısı (8 kanal)
Sistem	Dijital PLL
Kanal Sayısı	8×25 kanal
Frekans Bandı	UHF 470–960 MHz
Frekans Aralığı	50 Hz – 15 kHz
Kullanım Mesafesi	60 metre (maks. 100 m)
Ekran	LCD
Senkronizasyon	IR (kızılötesi) otomatik · dijital takip (tracking)
Çıkışlar	XLR balans / 6.3 mm (¼") unbalans
Besleme	DC adaptör (110–220V)
Pil Ömrü	8 saat
Uygunluk	CE · RED 2014/53/EU · RoHS 2011/65/EU

Öne Çıkan Özellikler

- Kablosuz alıcı ünitesi