BF-HK16

BOFMANN 16 KANAL DİJİTAL EFEKTLİ ANALOG DECK MİKSER



KANAL SAYISI
16

PHANTOM
+48V, her kanalda

KANAL KOMPRESÖRÜ
Her kanalda, 0–10 dB

GİRİŞLER
XLR / 6,3 mm jak kombo (Mic/Line)

16 KANAL DİJİTAL EFEKTLİ ANALOG DECK MİKSER



BOFMANN BF-HK16 16 Kanal Dijital Efektli Analog Deck Mikser

16 Kanal / Her Kanalda +48V Phantom, HPF, PAD ve Kompresör / 4 Bant Kanal EQ / 380 Program DSP / 2 Alt Grup / 7 Bant Grafik EQ / USB MP3, Kayıt ve Bluetooth

Özellik	Açıklama / Değer
Seri	Bofmann HK Serisi
Ürün Tipi	Analog deck mikser, dahili dijital efektli
Kanal Sayısı	16
Phantom	+48V, her kanalda
Filtre / PAD	HPF ve PAD, her kanalda
Kanal kompresörü	Her kanalda, 0–10 dB
Kanal EQ	4 bant: High, High-Mid, Low-Mid, Low
AUX	AUX gönderimleri, master seviye kontrollü
Kanal Kontrolleri	Gain, FX gönderimi, Pan, Mute, Main L/R atama, Grup 1–2 atama, PFL, LED seviye göstergesi, fader
Alt grup	2 alt grup, grup faderleri ve grup çıkışları
Efekt	380 program DSP, 24-bit AD/DA dönüştürücü, dijital ekranlı program seçimi
Efekt yönlendirme	FX her AUX'a ayrı gönderilebilir, FX dönüş kontrolü
Master EQ	7 bant stereo grafik EQ
Medya	USB MP3 çalar, USB'ye kayıt, Bluetooth
Girişler	XLR / 6,3 mm jak kombo (Mic/Line)
Çıkışlar	XLR Main L/R, grup çıkışları (jak), AUX çıkışları (jak)
Güç	IEC soketli şebeke girişi, güç anahtarı
Uygunluk	CE · RED 2014/53/EU · RoHS 2011/65/EU