BF-PM2500T

BOFMANN 2X500 WATT 8 KANAL HAT TRAFOLU POWER MİKSER



GÜÇ
2x500 Watt

PHANTOM
+48V

GÖSTERGELER
L/R LED seviye göstergesi

SOĞUTMA
Fanlı soğutma

2X500 WATT 8 KANAL HAT TRAFOLU POWER MİKSER

BF-PM2500T



BOFMANN BF-PM2500T 2x500 Watt 8 Kanal Hat Trafolu Power Mikser

2x500 Watt Güç / 8 Kanal Mono Giriş / 4 Ohm veya 100V Hat Seçilebilir Çıkış / 99 DSP Efekt / 7 Bant Stereo Grafik EQ / +48V Phantom / MP3, USB, Bluetooth ve USB Kayıt

Özellik	Açıklama / Değer
Güç	2x500 Watt
Kanal Sayısı	8 kanal mono giriş (XLR + Line In), kanal başına PAD -20dB ve Peak LED
Trafo	Dahili hat trafosu, harici trafo gerektirmez
Kanal EQ	3 bant (12kHz / 2.5kHz / 80Hz), AUX, FX, PAN, ışıklı Mute
Master EQ	7 bant stereo grafik EQ, L ve R ayrı, 63Hz-16kHz, ±12dB
Efekt	99 DSP, 24bit/96kHz, Hall / Chapel / Church / Karaoke / Reverb / Delay
Phantom	+48V
Medya	MP3 Player, USB, Bluetooth, Sound Card modu, USB'ye kayıt
Göstergeler	L/R LED seviye göstergesi
Hoparlör Çıkışları	L / R bağımsız; 4 Ohm veya 100V hat seçilebilir, aynı anda farklı tipte çalışır
Bağlantı	Speakon + klemens çift bağlantı seçeneği
Çıkışlar	Main Out L/R (XLR + jack), AUX, kulaklık, PFL dinleme
Soğutma	Fanlı soğutma
Uygunluk	CE · RED 2014/53/EU · RoHS 2011/65/EU