BF-PM499

BOFMANN 2X200 WATT 4 KANAL DSP EFEKTLİ POWER MİKSER



GÜÇ
2x200 Watt

KANAL EQ
3 bant (High, Mid, Low)

EFEKT
99 DSP (24-Bit Multi-FX Processor)

PHANTOM
+48V (kondenser mikrofonlar için)

2X200 WATT 4 KANAL DSP EFEKTLİ POWER MİKSER



BOFMANN BF PM499 2x200 Watt 4 Kanal DSP Efektli Power Mikser

2x200 Watt Güç / 4 Kanal (XLR + Line) / 99 DSP Efekt / 5 Bant Grafik EQ / USB MP3 ve Bluetooth / +48V Phantom / Speakon ve Jak Hoparlör Çıkışı

Özellik	Açıklama / Değer
Güç	2x200 Watt
Kanal Sayısı	4 kanal (her kanalda XLR mikrofon ve 1/4" line girişi)
Kanal EQ	3 bant (High, Mid, Low)
Master EQ	5 bant grafik EQ (63Hz, 250Hz, 1kHz, 5kHz, 12kHz)
Efekt	99 DSP (24-Bit Multi-FX Processor)
Phantom	+48V (kondenser mikrofonlar için)
Medya	Dijital ekranlı USB / MP3 modülü, Bluetooth
Kanal Kontrolleri	Gain, Pan, Aux/FX, PFL ve sürgülü fader
Hoparlör Çıkışları	2 x SpeakON ve 2 x 1/4" jak (Sağ/Sol)
Çıkışlar	Main Out 2 x XLR · Aux In/Out, Rec Out, Send Out, kulaklık
Soğutma	Dahili arka panel fanı
Uygunluk	CE · RED 2014/53/EU · RoHS 2011/65/EU