BF QAS-32

BOFMANN 32 TETİKLİ SIRALI ANONS (SIRA BİLDİRİM) SİSTEMİ



TETİK GİRİŞİ
32 adet (T1–T32) + GND klemensleri

SES FORMATI
MP3

GÜÇ ANAHTARI
Ön/arka panel ON-OFF

HAT ÇIKIŞI
Line Out (harici amfi bağlantısı)

32 TETİKLİ SIRALI ANONS (SIRA BİLDİRİM) SİSTEMİ



BOFMANN BF QAS-32 32 Tetikli Sıralı Anons (Sıra Bildirim) Sistemi

32 Tetik Girişi / FIFO Sıralama / MP3 Anons / 4 GB Dahili Hafıza / USB ile Yükleme / 2 x 20 Watt Hoparlör Çıkışı / Line Out / Rack Tipi

Özellik	Açıklama / Değer
Ürün Tipi	32 Tetikli Sıralı Anons Sistemi (Sıra Bildirim)
Tetik Girişi	32 adet (T1–T32) + GND klemensleri
Çalışma Mantığı	FIFO (First In, First Out) sıralama
Ses Formatı	MP3
Dosya Adlandırma	001_ … 032_ ("01" klasörü içinde)
Dahili Hafıza	4 GB (üretim partisine göre farklılık gösterebilir)
Ses Ayarı	Ön panel volume kontrolü
Göstergeler	BUSY LED, POWER LED
Güç Anahtarı	Ön/arka panel ON-OFF
Bilgisayar Bağlantısı	USB
Hoparlör Çıkışları	2 kanal, kanal başına 4 ohm / 20W – toplam 40W
Hat Çıkışı	Line Out (harici amfi bağlantısı)
Besleme	220V AC 50Hz
Kasa	Raf (rack) tipi metal panel
Uygunluk	CE · EMC 2014/30/EU · LVD 2014/35/EU · RoHS 2011/65/EU